

1. Eigenschaften

Frequenzbereich 10...600 MHz

Meßbereich des Reflexionsfaktors r . . 0,005...1

Fehlergrenzen des Reflexionsfaktors (siehe Bild 3)

im Bereich 10...40 MHz

bei Ausführung BN 3569/50 $\pm(0,007+0,05r)$

3569/60 $\pm(0,007+0,05r)$

3569/75 $\pm(0,01 +0,05r)$

im Bereich 40...500 MHz

bei Ausführung BN 3569/50 $\pm(0,003+0,05r)$

3569/60 $\pm(0,003+0,05r)$

3569/75 $\pm(0,006+0,05r)$

im Bereich 500...600 MHz

bei Ausführung BN 3569/50 $\pm(0,005+0,05r)$

3569/60 $\pm(0,005+0,05r)$

3569/75 $\pm(0,01 +0,05r)$

Wellenwiderstand Z_0

bei Ausführung BN 3569/50 50 Ω

3569/60 60 Ω

3569/75 75 Ω

Auschlüsse 3 Kurzhubstecker Dezifix B, umrüstbar
auf andere Stecker- oder Buchsenarten
(s. Blatt 10)

Abmessungen 220 x 100 x 110 mm

Gewicht 1,6 kg